

## Información e instrucciones sobre este archivo a descargar

=====  
Descripción del archivo: Oasis-SR BIOS Update  
Versión: 93.13  
Sistema operativo: Microsoft® Windows Vista®, Windows XP  
Número de pedido: 9539667  
Fecha: 04/11/2008  
=====

### Índice

=====  
Descripción general  
Identificación  
Instalación  
Eliminación  
Resolución de problemas  
Número de pedido correspondiente  
=====

### Descripción general

Ésta es la versión del BIOS 93.13 para los modelos de computadora portátil mencionados en la sección Número de pedido correspondiente. Debe actualizar el BIOS si:

1. Está realizando una actualización a una revisión más nueva del BIOS.
2. Un técnico le ha indicado que actualice o que vuelva a actualizar la computadora.
3. Está actualizando el sistema operativo a Windows Vista.

### Identificación

Si tiene un modelo de computadora portátil que está mencionado a continuación y está actualizando a Windows Vista, actualice el BIOS.

### Instalación

Descargue el archivo de BIOS al escritorio y luego realice los siguientes pasos.

Nota: Esta actualización del BIOS se ejecuta en Windows con la utilidad WinFlash. Antes de comenzar este procedimiento, cierre o deshabilite TODOS los programas. Por ejemplo, deberá cerrar los programas antivirus activos y los programas de la bandeja del sistema. Haga clic con el botón derecho del ratón o haga clic en cada uno de los íconos para cerrar los programas en la bandeja del sistema y, luego, si es posible, haga clic en Deshabilitar, Salir o Cerrar.

Es de suma importancia que cierre todos los programas, ya que hay varios programas que pueden afectar la manera en que se completa esta actualización.

1. Si todavía no lo ha hecho, ubique el archivo 9539667.exe que descargó originalmente desde Internet y haga doble clic en él para ejecutarlo. Los archivos se guardarán en la carpeta C:\Cabs\9539667.

2. En la carpeta C:\Cabs\9539667\Winplash, haga doble clic en Winplash.exe.

Nota: Si ya está ejecutando Windows Vista, haga doble clic en Winplash.exe y después elija Ejecutar como administrador.

3. En el cuadro de diálogo Phoenix WinPlash, verifique que estén seleccionadas las opciones Backup BIOS (Realizar copia de seguridad del BIOS) y Flash BIOS with new setting (Actualizar el BIOS con la nueva configuración).

Nota: Si la ubicación ya está en la lista como C:\Cabs\9539667\Winplash\9313.wph, haga clic en Flash BIOS (Actualizar el BIOS). De lo contrario, vaya al paso 4.

4. En la ventana Specify new BIOS file (Especificar nuevo archivo del BIOS), haga clic en Browse (Examinar). Diríjase a C:\Cabs\9539667\Winplash\9313.wph, y luego haga clic en Flash BIOS.

O bien,

5. Escriba la ubicación C:\Cabs\9539667\Winplash\9313.wph en el campo Specify new BIOS file y luego haga clic en Flash BIOS.

6. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Reiniciar.

7. Se actualizará el BIOS.

8. Una vez que haya terminado el proceso, haga clic en Reiniciar.

#### Eliminación

No hay un proceso de desinstalación ya que toda computadora debe tener un BIOS para funcionar. El BIOS no puede desinstalarse luego de haber sido actualizado.

#### Resolución de problemas

Si tiene problemas durante la actualización del BIOS, realice el proceso nuevamente siguiendo los pasos enumerados en la sección Instalación de este documento. Si sigue sin poder actualizar el BIOS, verifique que esté actualizando el BIOS correcto para la computadora portátil Gateway. Si este proceso vuelve a fallar, comuníquese con el centro de soporte técnico.

#### Número de pedido correspondiente

ML6018j - 1015278R  
ML6018j2 - 1015476R  
ML6020j - 1015682R  
ML6720 - 1014691R  
ML6721 - 1014764R  
ML6725 - 1014904R  
ML6731 - 1015396R  
ML6731- 2906060R  
ML6732 - 1015480R  
MT6015j - 1014922R  
MT6016j - 1014924R  
MT6017 - 1015234R  
MT6019c - 1015288R

MT6021c - 1015567R  
MT6722b - 1014784R  
MT6723 - 1014864R  
MT6724b - 1014891R  
MT6728 - 1015076R  
MT6729 - 1015095R  
MT6730 - 1015099R  
MT6733 - 1015619R  
MT6735b - 1015725R  
MT6915b - 1014786R  
MT6916 - 1014887R  
MT6917b - 1014892R  
MT6919 - 1015204R  
MT6920 - 1015206R  
MX6002m - 1014749R  
MX6003m - 1014751R  
MX6004m - 1015163R  
MX6005m - 1015161R  
MX6006m - 1015306R  
MX6008m - 1015497R  
MX6901m - 1014889R  
NX580X - 1014516R